



### Instrukcija

Ver. 1  
Izdošanas datums: IX.2022



**Ražotājs:**  
Engo Controls S.C.  
43-200 Pszczyna  
3E Górniośląska  
Polija

**Izplatītājs:**  
QL CONTROLS Sp z o.o. Sp. k.  
43-262 Kobilce  
4 Rolna  
Polija

### Ievads

DOORZB ir ar baterijām darbināms magnētiskais sensors, kas ir savietojams ar ZigBee 3.0 standartu. Ierīces stāvokļa maiņa automātiski nosūta signālu uz ZigBee interneta vārteju (Engo EGATEZB). To var izmantot, lai izveidotu noteikumus sadzīves tehnikas (scenāriju) darbībam un kur nepieciešama informācija par durvju, logu, garāžas durvju atvēršanu vai aizvēršanu utt. Izmantojot lietotni Engo Smart, ir iespējams izveidot scenārijus starp loga atvēršanas sensoru un telpas temperatūras termostatu (piemēram, ja tiek atvērts logs, tiek izslēgta apkure vai gaisa kondicionēšana). Atvērumu nosaka attālums starp sensoru un magnētu. Produkts ir paredzēts lietošanai tikai iekšējās telpās. Sensors darbojas ar universālo ZigBee 3.0 vārteju (Engo EGATEZB).

### Produkta Atbilstība

Šis produkts atbilst sekojošām EU Direktīvām: 2014/53/EU, 2011/65/EU

### Tehnisķā specifikācija

Barošana	CR2450
Komunikācija	ZigBee 3.0, 2.4GHz
Izmēri	72x42x16 mm


### EDOORZB uzstādīšana



1 Noņemt baterijas vāku.



2 Noņemt aizsargplēvi no sensora.



3 Uzstādīt sensoru pie logu rāmja vai durvju ailes, ne tālāk kā 5mm vienu no otra.

### LED indikatora skaidrojums



LED parāda tekošo ierīces statusu

LED STATUSS	IEKĀRTAS STATUSS	SKAIDROJUMS
Zaļā LED mirgo	Ierīce ir sapārošanās režīmā	Šis režīms tiek uzstādīts nospiežot un turot Reset pogu 8 sekundes.
Zaļā LED iemirgojas vienu reizi	Ierīce nosūta informāciju uz aplikāciju	Ierīce ir pareizi savienota ar tīlu un aplikācija saņem informāciju no sensora.

### Atvēršanās sensora uzstādīšana aplikācijā

Pārlicinieties, vai interneta ruteris atrodas viendabīgā darbības zonā. Pārlicinieties, vai ir izveidots savienojums ar internetu. Tas samazinās ierīces savienošanas pāri laiku.

### 1 SOLIS - LEJUPLĀDĒT ENGO SMART APLIKĀCIJU

Lejuplādējiet ENGO Smart aplikāciju no Google Play vai Apple Store un uzstādiet to uz viendabīgā.




## 2 SOLIS - REGISTRĒJIET JAUNU KONTU


Lai pierēģistrētos, sekojiet šolēm zemāk:




Uzspiest „Registrēties”, lai uzstādītu jaunu kontu.



Ievadiet epastu, uz kuru tiks nosūtīts apstiprinājuma kods.



Ievadiet apstiprinājuma kodu. Jums ir tikai 60 sekundes laika, lai ievadītu kodu!




Uzstādiēt paroli.

## 3 SOLIS - SAVIENOT SENSORU APLIKĀCIJĀ


Pēc aplikācijas uzstādīšanas un konta izveides instalējiet ZigBee Universālo vārteju saskaņā ar tai pievienotajiem norādījumiem un pēc tam:




Izmantojot tapu, kas nāk komplektā, nospiediet un turiet RESET pogu 8 sekundes līdz zaļā LED gaismas iedegās. Sapārošanās režīms ir iespējots.




Ieejiet vārtejas interfeisā



Izvēlieties „ZigBee iekārtu sarakstu” un eĶiet uz „Pievienot ierices”.




Uzgaidiet, kamēr vārteja atradīs sensoru.



Pēc ierices atrašanās, spiediet „Gatavs”.



Nosauciet ierīci un spiediet „Gatavs”.



Pēc veiksmīgas sapārošanās, ierīce parādīsies ierīču sarakstā, kas pievienotas pie vārtejas. Uzspiediet uz ikonas, lai ieietu interfeisā.



Logu/durvju atvēršanās sensors ir gatavs darbam.

## Atiestatīt sensoru

Lai atiestatītu ierīci uz rūpnīcas iestatījumiem, turiet nospiestu RESET pogu, kas atrodas ierīces apakšā (skatiet attēlu) apm. 8 sekundes (izmantojiet komplektā iekļauto tapu). Sensors tiks noņemts no ZigBee tīkla un vārtejas atmiņas. Ierīce ir gatava to atkārtoti sapārot.

