



Zkrácený návod

Verze 1
Datum vydání: IX 2022

www.engocontrols.com



Výrobce:
Engo Controls S.C.
43-200 Pszczyna
3E Górnośląska
Polsko

Distributor:
QL CONTROLS Sp z o.o. Sp. k.
43-262 Kobielice
4 Rolna
Polsko

www.engocontrols.com

Úvod

EGATEZB je hlavní komponent potřebný k vytvoření systému inteligentní domácnosti založeného na zařízeních, která komunikují pomocí protokolu ZigBee 3.0.

Univerzální brána shromažďuje data ze všech senzorů, termostátů, pohonů a dalších součástí systému inteligentní domácnosti, které jsou k ní připojeny. Je také zodpovědná za stabilitu pravidel a vytvořených scénářů v síti ZigBee, i v případě výpadku internetu. Proto je vhodné systém ZigBee využít v případech, kdy je důležitá provozní spolehlivost a kdy chcete mít jistotu, že termostat, relé nebo senzor otevíření bude fungovat, i když není přístup k internetu. Univerzální brána EGATEZB se připojuje k internetu (routeru) prostřednictvím sítě Wi-Fi 2,4 GHz. Brána je kompatibilní s aplikací Engo Smart. Je možné navázat spojení mezi zařízeními ZigBee a zařízeními Wi-Fi (musí být kompatibilní se stejnou aplikací) a vytvářet vzájemné scénáře.

Poznámka: Připojená/propojená zařízení komunikující ve standardu ZigBee budou fungovat i bez přístupu k internetu.


Shoda výrobku

Výrobek splňuje následující směrnice EU: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU i 2011/65/EU.

Technické parametry

Napájení	5V DC micro USB
Komunikace	ZigBee 3.0 2,4GHz a WiFi 2,4GHz
Rozměry	72 x 72 x 21 mm

Instalace univerzální brány



Upozornění!

Připojte univerzální bránu EGATEZB ke zdroji napájení 230V. Používejte pouze dodanou zástrčku a kabel USB.

Popis LED diod



LED indikuje aktuální stav zařízení

Stav sítě Wi-Fi a internetu	ČERVENÁ LED dioda	ZELENÁ LED dioda	Stav zařízení
Wi-Fi zapnuta Internet zapnutý	svítí	svítí	Okamžitě po zapnutí zařízení nebo po obnově továrního nastavení se na několik sekund rozsvítí obě LED diody.
	bliká pomalu	svítí	Několik sekund po zapnutí zařízení je brána připravena ke spárování s aplikací.
	svítí	svítí	Spárování brány s aplikací (zelená LED dioda se rozsvítí po dobu 2 sekund a zhasne).
	svítí	vypnuta	Připojení ke cloudu a k Wi-Fi.
	svítí	bliká	Síť ZigBee je otevřena - vyhledává nová zařízení.
Wi-Fi vypnuta Internet vypnutý	vypnuta	vypnuta	Univerzální brána není připojena ke cloudu a Wi-Fi nebo není připojena k napájení.
	vypnuta	bliká	Síť ZigBee je otevřena - k univerzální bráně lze přidat (skenování) nová zařízení, která však budou v aplikaci dostupná až po obnově Wi-Fi a internetového připojení.
Wi-Fi zapnuta Internet vypnutý	svítí	vypnuta	Žádné připojení ke cloudu.
	svítí	bliká	Síť ZigBee je otevřena - skenováním nových zařízení lze přidat k univerzální bráně. V aplikaci budou k dispozici až po obnově připojení k internetu.
Žádné napájení	vypnuta	vypnuta	Žádné napájení.

Instalace univerzální brány pomocí aplikace

Ujistěte se, že je router v dosahu chytrého telefonu a jste připojeni k internetu. Tím se zkrátí doba párování zařízení.


KROK 1 - STAŽENÍ APLIKACE ENGO SMART

Stáhněte si aplikaci ENGO Smart z Google Play nebo Apple App Store a nainstalujte ji do svého chytrého telefonu.




KROK 2 - REGISTRACE NOVÉHO ÚČTU


Chcete-li zaregistrovat nový účet, postupujte podle následujících kroků:




Kliknutím na „Registrovat“ vytvoříte nový účet.



Zadejte svoji e-mailovou adresu, na kterou bude zaslán ověřovací kód.




Zadejte ověřovací kód obdržený v e-mailu.



Nastavte přihlašovací heslo.

KROK 3 - PŘIPOJENÍ UNIVERZÁLNÍ BRÁNY K WI-FI


Po instalaci aplikace a vytvoření účtu postupujte následovně:




Zapněte na svém chytrém telefonu Wi-Fi a Bluetooth. Připojte telefon k síti Wi-Fi, ke které chcete univerzální bránu přiřadit.




Zkontrolujte, zda je brána zapnutá. Pomocí přiložené jehly stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu 8 sekund, dokud se nerozsvítí LED diody. Režim párování je povolen.



V aplikaci vyberte: „Přidat zařízení“.




Následně vyberte: „Auto Scan“.




Po nalezení univerzální brány přejděte na tlačítko „Další“.




Vyberte síť Wi-Fi, ke které se má univerzální brána připojit, a zadejte heslo.



Počkejte, až aplikace nakonfiguruje univerzální bránu.



Pojmenujte zařízení a klikněte na tlačítko „Dokončeno“.



Brána byla nainstalována a zobrazí se na hlavní obrazovce.

Obnovení továrního nastavení

Chcete-li obnovit tovární nastavení zařízení, stiskněte a podržte po dobu 8 sekund tlačítko RESET, dokud se nerozsvítí obě LED diody. Univerzální brána poté obnoví tovární nastavení a zahájí se proces párování.