Instalarea releului în aplicație

1

Asigurați-vă că routerul se află în raza de acțiune a smartphone-ului dvs. Asigurați-vă că sunteți conectat la internet. Acest lucru va reduce timpul de împerechere a dispozitivului.

Descărcați aplicația ENGO Smart din Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe smartphone-ul dvs.

2



Asigurați-vă că gateway-ul ZigBee a fost adăugat la aplicație. Țineți apăsat butonul de pe releu timp de aproximativ 5 secunde sau efectuați o secvență de 5 comutări rapide pe comutator. LED-ul va începe să clipească. Dispozitivul va intra în modul de împerechere.

3

Introduceți interfața gateway.

4



Faceți clic pe „Adăugați dispozitive”. Urmați instrucțiunile din aplicație.

5



Când dispozitivul apare în aplicație, faceți clic pe „Terminat”.

6



Releul a fost instalat și afișează interfața principală.

Resetare din fabrică

Pentru a reseta memoria dispozitivului, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de aproximativ 5 secunde sau efectuați o secvență de 5 comutări rapide. LED-ul va începe să clipească. Releul va fi eliminat din rețeaua ZigBee și din memoria gateway-ului și va intra în modul de împerechere. Îl puteți adăuga din nou (consultați: Instalarea releului în aplicație). Dacă releul nu este adăugat la noua rețea, acesta se va reconecta automat la vechea rețea ZigBee.



Specificații tehnice

Sursă de alimentare	100-240V AC
Încărcare maximă	3680W / 10-500W-LED
Comunicare	ZigBee 3.0, 2.4GHz
Sosire direcție	L1 - 230V AC
Intrare direcție	COM-S1 fără Volt
Clasă de protecție	IP20
Dimensiuni [mm]	39x39x18