



Stručný návod

Ver. 1
Dátum vydania: IX 2022



Výrobca:
Engo Controls S.C.
43-200 Pszczyna
3E Górnośląska St.
Poľsko

Distribútor:
QL CONTROLS Sp z o.o. Sp. k.
43-262 Kobielice
4 Rolna St.
Poľsko

ÚVOD

EIRTXWIFI je univerzálne zariadenie, ktoré dokáže nahradiť tradičné diaľkové ovládače. Umožňuje pohodlne ovládať rôzne infračervené prijímacie zariadenia, ako je TV, dekodér, klimatizácia atď. Podporuje lokálne a diaľkové ovládanie zariadení. Okrem toho pomocou mobilnej aplikácie ENGO Smart umožňujú vytvárať scenáre napríklad na automatické zapnutie / vypnutie televízora alebo klimatizácie (iba keď je k dispozícii Wi-Fi).

Zhoda produktu

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi smernicami EÚ: 2014/53/EU, 2016/65/EU

Technická špecifikácia

Napájanie	5V DC mikro USB
Komunikácia	Wi-Fi 2,4 GHz
Rozmery	72 x 72 x 21 mm

Práca ovládača s aplikáciou ENGO a inými zariadeniami



Inštalácia EIRTXWIFI



Upozornenie!

Pripojte diaľkový ovládač EIRTXWIFI k zdroju napájania 230 V AC, použite len dodanú zástrčku a USB kábel.
Diaľkový ovládač musí byť v rovnakej miestnosti ako ovládané zariadenia. EIRTXWIFI vysiela infračervený signál – správne ovládaniu zariadení môžu brániť architektonické bariéry.

Vysvetlivky pre LED indikátor



Stav LED	Stav zariadenia	Vysvetlenie
LED bliká	Zariadenie je v režime párovania.	Tento režim sa aktivuje podržaním tlačidla Reset (na 10 sekúnd).
LED je vypnutá	1. Zariadenie je pripojené na internet. 2. Žiadne napájanie.	1. Normálny pracovný režim. 2. Pripojte zariadenie k zdroju napájania.
LED svieti	1. Zariadenie nie je pripojené na internet 2. Zariadenie je v režime učenia	1. Skontrolujte kvalitu sieťového pripojenia alebo či je router správne pripojený. 2. Keď je zariadenie správne pripojené k sieti, prejde do režimu učenia. Keď je proces úspešný, žltá LED zhasne.

Inštalácia IR diaľkového ovládača v aplikácii

Uistite sa, že váš router je v dosahu vášho smartfónu. Uistite sa, že ste pripojení na internet. Tak sa skráti čas párovania zariadenia.

KROK 1 - STIAHNITE SI APLIKÁCIU ENGO SMART

Stiahnite si aplikáciu ENGO Smart z Google Play alebo Apple App Store a nainštalujte si ju do smartfónu.




KROK 2 - ZAREGISTRUJTE SI NOVÝ ÚČET


Ak si chcete zaregistrovať nový účet, postupujte podľa nasledujúcich krokov:




Kliknite na „Registovať“ pre vytvorenie nového účtu.



Zadajte svoju e-mailovú adresu, na ktorú vám bude zaslaný overovací kód.




Zadajte overovací kód, ktorý Vám prišiel na e-mail. Pamätajte, že na zadanie kódu máte len 60 sekúnd!



Potom nastavte prihlasovacie heslo.

KROK 3 - PRIPOJTE IR DIAĽKOVÝ OVLÁDČ K WI-FI


Po nainštalovaní aplikácie a vytvorení účtu postupujte nasledovne:




Zapnite na svojom smartfóne Wi-Fi a Bluetooth. Najlepšie je pripojiť mobil k sieti Wi-Fi, ku ktorej chcete zariadenie priradiť.




Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté. Pomocou priloženej spinky stlačte a podržte tlačidlo RESET na 8 sekúnd, kým LED nezačne blikať. Režim párovania je povolený.



V aplikácii vyberte: „Pridať zariadenie“.




Po nájdení zariadenia prejdite na „Ďalej“.



Potom vyberte: „Automatické skenovanie“.



Vyberte sieť Wi-Fi, v ktorej bude zariadenie pracovať, a zadajte heslo tejto siete.




Počkajte, kým aplikácia nakonfiguruje zariadenie pre vybranú sieť Wi-Fi.




Potom môžete spárovať akékoľvek zariadenie, ktoré podporuje infračervené diaľkové ovládanie. Kliknite na „Pridať“.




Vyberte možnosť „Rýchla zhoda“.



Pomenujte zariadenie a kliknite na „Hotovo“.



Vyberte typ zariadenia, ku ktorému chcete pripojiť IR diaľkové ovládanie.



Nájdite značku zariadenia v zozname a postupujte podľa ďalších pokynov.

Resetovanie diaľkového ovládača

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia zariadenia, stlačte tlačidlo RESET a podržte ho asi 10 sekúnd – kým sa nerozsvieti LED. IR diaľkový ovládač sa potom resetuje na predvolené (továrnske) nastavenia a začne sa proces párovania.